

Legende zum Schaltplan

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Blinkrelais	38	Blinkkontrollleuchte links
2	Blinkerschalter	39	Blinkkontrollleuchte rechts
3	Warnblinkschalter	40	Fernlicht-Kontrollleuchte
4	Warnblinkrelais	41	Wassertemperatur-Instrument
5	Warnblinkkontrollleuchte	42	Tankanzeige-Instrument
6	Blinker rechts vorne	43	Kontrollleuchte Nebelschlußleuchte
7	Blinker rechts Seite	44	Instrumentenbeleuchtung
8	Blinker rechts hinten	45	Schalter Heizung Lüftermotor
9	Blinker links vorne	46	Hupe, Taster Lenkstockschalte
10	Blinker links Seite	48	Batterie
11	Blinker links hinten	49	Lichtschalter
12	Zündmodul elektronisch	50	Schalter Fernlicht, Lenkstockschalte
13	Zündverteiler	51	Nummernschildleuchten
14	Zündspule	52	Rücklicht rechts
15	Starterrelais	53	Rücklicht links
16	Zündschloß	54	Hupe
17	Anlasser-Magnetschalte	55	Scheibenwischer Motor
18	Leerlaufabschalteventil	56	Taster Lichthupe, Lenkstockschalte
19	Fliegende Sicherung	57	Schalte Nebelschlußleuchte
20	Sicherung im Sicherungskasten	58	Scheibenwaschpumpe
21	Bremslichtschalte	59	Heckscheibenheizung
22	Zündungs +, nicht abgesichert, für Radio	60	Türkontaktschalte links
23	Schalte Heckscheibenheizung	61	Taster Wisch/Wasch, Lenkstocks.
24	Heizung Lüftermotor	62	Drehstromlichtmaschine
25	Rückfahrlicht-Schalte	63	Kühlwassertemperatur Geber
26	Innenraumleuchte	64	Öldruckschalte
27	Türkontaktschalte rechts	65	Schwimmerschalte Bremsflüssigkeit
28	Tankgeber	66	Öldruckwarnleuchte
31	Bremslicht rechts	67	Drehzahlmesser
32	Standlicht rechts	70	Bremslicht links
33	Standlicht links	71	Nebelschlußleuchte
34	Fernlicht	73	Rückfahrlicht links
35	Abblendlicht	74	Rückfahrlicht rechts
36	Testschalte Bremsausfallwarnung	76	Kontrollleuchte Heckscheibenheizung
37	Ladekontrollleuchte	77	Kühler, Zusatzlüfter
		78	Thermoschalte, Zusatzlüfter


Kabelfarben

(hat ein Kabel 2 Farben, gibt die erste Stelle die Hauptfarbe, die zweite die Code Farbe an)

BK	Schwarz	G	Grün	O	Orange	R	Rot
BL	Blau	GR	Grau	P	Pink	W	Weiß
BR	Braun	LG	Hellgrün	PU	Lila	Y	Gelb

Sybole im Schaltplan

1. Sicherung
2. Feste Verbindung im Kabelstrang
3. Masseanschluß



Sicherungen im Sicherungskasten

1 – 2	35A
3 – 4	25A
5 – 6	25A
7 – 8	15A

Fliegende Sicherungen

Warnblinkanlage	10A
Nebelschlußleuchte	10A
Kühlerlüfter	15A
Standlicht vorne, Rücklicht links	10A